

Tabela de Correntes de Motores (amperes)

H.P	Trifásicos			Monofásicos	
	220V	380V	440V	115V	230V
½	2	1,2	1	6,7	3,4
¾	2,8	1,6	1,6	9	4,5
1	3,5	2	2	10,5	5,3
1 ½	5	2,9	2,9	14,5	7,3
2	6,5	3,8	3,8	19	9,5
3	9	5,2	5,2	27	13,5
5	15	8,7	8,7	-	22
7 ½	22	12,8	12,8	-	-
10	27	15,7	15,7	-	-
15	40	23	23	-	-
20	52	30	30	-	-
25	64	37	37	-	-
30	78	45	45	-	-
40	104	60	60	-	-
50	125	73	73	-	-
60	150	87	87	-	-
75	185	107	107	-	-
100	246	143	143	-	-
125	310	180	180	-	-
150	360	209	209	-	-
200	480	278	278	-	-
250	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-
350	-	-	-	-	-
400	-	-	-	-	-
450	-	-	-	-	-
500	-	-	-	-	-